

BAT-ER-3,6

BATERIA DO BEZPRZEWODOWYCH SYGNALIZATORÓW ZEWNĘTRZNYCH

BAT-ER-3,6 to bateria litowo-jonowo-tionylowa o stałym napięciu 3,6 V i bardzo wysokiej pojemności 13 Ah. Wykorzystywana jest do zasilania bezprzewodowych sygnalizatorów zewnętrznych **ASP-100 R** i **MSP-300 R**. Charakteryzuje się dużą odpornością na ekstremalne temperatury i trudne warunki pracy. Stosowana jest również w rozwiązaniach medycznych i militarnych.

- dedykowana do zasilania sygnalizatorów ASP-100 i MSP-300
- napięcie 3,6 V
- pojemność 13 Ah
- praca w zakresie temperatur: od -55°C do +85°C
- ponad 5 lat żywotności (przy pracy w temperaturze do 30°C)
- niski poziom samorozładowania (<1% rocznie w temperaturze 20°C)
- zabezpieczenie przed zwarcie
- odporność na trudne warunki pracy

